

# AMPLIFICADOR MEZCLADOR 60W CON FUENTES MUSICALES Y BLUETOOTH DAS-0601FM



## Descripción

Amplificador mezclador de megafonía con reproductor MP3, sintonizador FM y bluetooth. Su potencia nominal de salida de 60W lo convierte en un equipo ideal para uso en instalaciones del tipo escolar, supermercados, bancos, etc para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento.

Incluye fuente de audio, amplificador mezclador, entrada de micro (XLR) y entradas de micrófono / línea 2-3 (conector de 6,3 mm), dos entradas de línea, una entrada TEL de 600 ohm y una salida de línea. La entrada de Mic I, que dispone de activación por VOX, tiene la prioridad más alta excepto la entrada Tel. Entradas USB y SD en la parte frontal ofrecen un fácil acceso y operación para el instalador y el usuario final.



## Características Técnicas

Referencia	DAS-0601FM
Potencia nominal	60W
Salidas de altavoces	100V - 70V - 4Ohms - 8 Ohms - 16 Ohms
Conectores	Entrada Mic I: XLR balanceado con alimentación phantom Entradas 2-3: seleccionable Mic/Line, no balanceado, jack 6.3mm Entradas de Línea 1-2: RCA Salida de línea: RCA
Reguladores	Mic I -3, Line I -2, Mp3/FM, Bass/Treble y Master
Entradas	MIC I -3: 5-8mV, 600Ω; Line: 150-470mV, 10KΩ, no balanceado
Salida de línea	0.775 (0dBV)
Respuesta en Frecuencia	60Hz - 15kHz (±3dB)
S/N Ratio	Line ≥ 85dB, Mic ≥ 72dB
THD	Inferior al 0.5%
Protección	Cortocircuito, clip, sobrecarga y exceso de temperatura
Consumo	100W
Alimentación	220VCA / 115VCA, 50-60Hz & 24VCC
Dimensiones	300 × 275 × 88 mm
Peso	4.1kg
Código	500149

