

# MICRO AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO

**MAA 20 L1 · MAA 20 L2 · MAA 22**

- ✓ Tamanho ultra compacto
- ✓ Atenuação linear em passos de 5dB
- ✓ Saídas assimétricas ( MAA 20)
- ✓ Conectável a tomada (MAA 20)

**Ek** EKSELANS BY ITS



MAA 22



MAA 20L1 / L2

## TABELA TÉCNICA

REFERENCIA		MAA 20 L1	MAA 20 L2	MAA 22
Código		111008	111010	111009
Entradas	N.	1	1	1
Saídas	N.	2	2	1
Frequências	MHz	47 -790	47-694	5-65 / 88-1000
Ganho	dB	OUT 1: 18 OUT 2: 22	OUT 1: 18 OUT 2: 22	22
Regulação	dB	5-10	5-10	5-10
Perdas canal de retorno	dB	-	-	1
Nível de saída DIN 45004B	dBµV	OUT 1: 102 OUT 2: 106	OUT 1: 102 OUT 2: 106	110
Perdas de retorno	dB		>1 0	
Figura de ruído	dB		<4	
Alimentação	Vac		12Vdc (Incluída)	
Consumo de potencia	W		2,2	